

安全设置

- 1. 描述
- 2. 所有应用的默认设置
- 2. 管理控制台站点的设置
- 3. 设置管理控制台站点的域名



1. 描述

在活字格中，您可以进行安全设置，包括设置所有应用和管理控制台站点。



2. 所有应用的默认设置

在活字格的管理控制台，选择“设置->安全设置”，进入安全设置页面。

在所有应用的默认设置中设置Http Referer 白名单和iframe 跨域策略，则管理控制台的所有应用都会应用此设置。

图1 所有应用的默认设置



- Http Referer白名单：配置哪些URL允许在“referrer”请求头中使用，支持通配符*，多个URL之间可使用换行分隔。
- iframe 跨域策略：有三种策略：DENY、SAMEORIGIN和ALLOW-FROM。
 - DENY：禁止您的站点在<iframe>元素中显示；
 - SAMEORIGIN：您的站点只能在同源页面的<iframe>元素中显示；
 - ALLOW-FROM：您的站点只能在您所指定的页面中的<iframe>元素中显示。您可以配置哪些URL允许在<iframe>元素中您的站点。

图2 跨域策略



您也可以为每个应用设置单独的Http Referer 白名单和iframe 跨域策略。在所有应用列表中，单击一个应用进入常规设置界面，在高级设置中即可进行安全设置。

图3 应用的安全设置



2. 管理控制台站点的设置

Http Referer 白名单和iframe 跨域策略：在管理控制台站点的设置中设置Http Referer 白名单和iframe 跨域策略，管理控制台会应用此设置。

- 勾选管理控制台的安全设置下的复选框，单击“保存设置”，并重启服务后，就会使用安全套接字层（SSL）对管理控制台加密。您需要提前对端口号22345绑定证书，具体请参见[Https证书](#)。
- 管理控制台的安全设置：勾选后，管理控制台会使用安全套接字层（SSL）加密连接，也就是管理控制台会更改为Https网站。

图4 管理控制台的安全设置



3. 设置管理控制台站点的域名

您可以设置管理控制台的域名，设置的域名会被记录下来，在某些需要的设置中使用，如包含找回密码超链接的邮件。

本节介绍如何进行管理控制台的域名。

在活字格的管理控制台，选择“设置->安全设置”，进入安全设置页面。

在设置管理控制台站点的域名区域，单击文本框，在文本框中输入设置的域名，输入完成后单击“保存设置”并重启服务。

图5 设置管理控制台站点的域名



