组合复选框联动设置

• 1. 描述 • 2. 联动设置





使用两个组合复选框,可进行联动设置,缩小选择的范围。

当选中组合复选框A中的值时,组合复选框B只列出与之相关的项目,如下图所示。

对会管理器	n		A	В	
小鸡生生的	τ		ID 💌	类别 💌	
检索表或页面	Q	1	1	电器	
*	^	2	2	服装	
★ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		3	3	家具	
	_	4	(新建)		
▷Ⅲ广品表					

对会管理器	£		A	В	С
	Ŧ		ID 💌	类别ID 🔽	产品 🖃
检索表或页面	Q	1	1	1	电冰箱
夷	^	2	1	电视	
◆ ▶ === 米回車		3	3	2	上衣
	_	4	4	2	裤子
▶ 🏢 产品表		5	5	2	裙子
页面	^	6	6	3	床
▷ 🗁 内建手机页面		7	7	3	柜子
			والمناج والمراج		

选择电器时	才,列出电器类别下的产品	选择电器和服装时,列出电器和服装类别下的产品								
类别 :	☑ 电器 🔲 服装 🔲 家具	类别:	🗹 电器 🗹 服装 🔲 家具							
产品:	🔲 电冰箱 🔲 电视	产品:	□ 电冰箱 □ 电视 □ 上衣 □ 裤子 □ 裙子							

选择所有类别时,列出所有类别下的产品

- 产品: □ 电冰箱 □ 电视 □ 上衣 □ 裤子 □ 裙子 □ 床 □ 柜子

Ⅰ2. 联动设置

使用组合复选框可实现联动,下面介绍如何设置组合复选框实现图1的效果。

操作步骤

1

2

创建图1中的类别表和产品表,产品表中的类别ID与类别表中的ID相对应。

在页面中,创建两个组合复选框。

选择第一个组合复选框,在属性设置区中选择"单元格设置"标签页,设置项目: 勾选"从数据库生成项目",选择表为"类别表",选择值字段为ID,选择显示字段为"类别",如下图所示。

图2 设置组合复选框

1	A B C	D	E	F	G	H	I	J	K L	. M	N	0	Ρ	Q	R	S	Τ	U	V	¥	项目:
2	alk D.I					_						1	-								✓ 从数据库生成项目
3	奕别:		L]电	譗	Ш	服装		山涿	〈具											选择表:
4	产品:]项[]1]项[32	2 []项	∃3										类别表 ▼
5		-																			洗择值字段:
7		-	-							-	-		-								
8																					
9			_					_		_											远洋亚示子段:
10		_	_					_					_		_						[类别]
11		-						_			_	_	_		_	_					<u>项目查询</u>
12		-	-	-				-		_	-	-		-	-						项目排序
10		-						-			-	-	-	-	-	-					

3

选择第二个组合复选框,在属性设置区中选择"单元格设置"标签页,设置项目:勾选"从数据库生成项目",选择表为"产品表",选 择值字段为ID,选择显示字段为"产品",如下图所示。

图3 设置组合复选框

3 选择表:	
4 产品: □电冰箱 □电视 □上衣 □補子 □床 产品表	•
6 选择值字段:	
7	-
8	
9 选择显示字段:	
10 [产品]	-
13 项目排序	

4

单击"项目查询",设置查询条件。

单击"新建条件",因为要根据类别ID来显示产品名称,所以字段选择"类别ID",操作选择"在里面",值选择第一个组合复选框所在单元格。

图4 设置查询条件

		
	A B C D E F G H I J K L M N O F Q K S I U V W X Y Z AAABACADAEAFAGAHAIAJAKALA	项目:
1		1 计数据库生成项目
2		
3		选择表:
4		±==
5		- 1013X *
6		选择值字段:
7	() 查询条件 X	[ID]
8	-	[.0]
9	· 法择表: 产品表 ·	选择显示字段:
10		(产品) マ
11	■ 新建条件 ■ 民間除条件 ▲ ▼	
12		项目查询 1
13	2 关系 享段 操作 值	项目排序
14	▶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
14		添加其他项
10	3	
16		
17		吹目112. 👽
18		
19		
20	如何定 书以词	布局·
		10/-01



当值的范围是一个组合的时候,操作要选择"在里面"。

6

单击"确定",关闭查询条件窗口。运行程序后,当您选择了第一个组合复选框中的值,第二个组合复选框就会根据这个值(类别ID)列出相关的产品。

图5 运行结果

选择电器	时,列出电器类别下的产品	选择电器和服装时,列出电器和服装类别下的产品								
类别:	🗹 电器 🔲 服装 🔲 家具	类别:	🗹 电器 🗹 服装 🔲 家具							
产品:	□ 电冰箱 □ 电视	产品:	□ 电冰箱 □ 电视 □ 上衣 □ 裤子 □ 裙子							

选择所有类别时,列出所有类别下的产品。

产品: ■电冰箱 ■电视 ■上衣 ■裤子 ■裙子 ■床 ■柜子

------ 结束 -------

回到顶部