单选按钮联动设置

• 1. 描述 • 2. 联动设置





使用两个单选按钮,可进行联动设置,缩小选择的范围。

当选中单选按钮A中的值时,单选按钮B只列出与之相关的项目,如下图所示。

图1 联动效果

对象管理器	۵ ۵		A B		对象管理器		¢		A	В	С	
			ID 🔽 类别 🔽						ID 🔽	类别ID	产品 💽	
检索表或页面	Q	1	1 电器		检索	表或页面		Q	1	1	1	电冰箱
*	^	2	2 服装		表			^	2	2	1	电视
		3	3 家具			米別主			3	3	2	上衣
▶ 类别表		4	(新建)			実別衣		_	4	4	2	裤子
▷Ⅲ产品表							5	5	2	裙子		
					页面	页面 🖌			6	6	3	床
					Þ 🖻	▷ 🤭内建手机页面			7	7	3	柜子
							- · -+			- 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20		
选择电器时,列出电器类别下的产品选择服装时,列					出服装类别下的产品 选			选择	择家具时,列出家具类别下的产品			
类别:	◉ 电器 🔍 服装	◎ 家郹	人 类别:	O E	电器	◉ 服装	◎ 家具	类别	別:	◎电	器 🔍 服装	€ ● 家具
产品:	产品:	0	上衣	◎ 裤子	◎ 裙子	产品	금:	◎床	◎ 柜子			

Ⅰ2. 联动设置

使用单选按钮可实现联动,下面介绍如何设置单选按钮实现图1的效果。

操作步骤

创建图1中的类别表和产品表,产品表中的类别ID与类别表中的ID相对应。

2 在页面中,创建两个单选按钮。

选择第一个单选按钮,在属性设置区中选择"单元格设置"标签页,设置项目: 勾选"从数据库生成项目",选择表为"类别表",选择值字段为ID,选择显示字段为"类别"。

图2 设置单选按钮



选择第二个单选按钮,在属性设置区中选择"单元格设置"标签页,设置项目:勾选"从数据库生成项目",选择表为"产品表",选择 值字段为ID,选择显示字段为"产品"。

图3 设置单选按钮



4

单击"项目查询",设置查询条件。

新建一个条件,因为要根据类别ID来显示产品名称,所以字段选择"类别ID",操作选择"等于",值选择第一个单选按钮所在单元格。

图4 设置查询条件



6

单击"确定",关闭查询条件窗口。运行程序后,当您选择了第一个单选按钮中的值,第二个单选按钮就会根据这个值(类别ID)列出相关的产品。

图5 运行结果

选择电器时	选择服装时,	列出服装	类别下的产	- -	选择家具时,列出家具类别下的产品				
类别 :	● 电器 ● 服装 ● 家具	类别:	◎ 电器	◉ 服装	◎ 家具	类别:	◎ 电器	◎ 服装	◉ 家具
产品:	◎ 电冰箱 ◎ 电视	产品:	●上衣	◎ 裤子	◎ 裙子	产品:	○床 ◯)柜子	
	结束								

回到顶部